

**TRAMITS RELATIUS A LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIO SEGONS NOTA ACLARIDORA
DEL 5 DE JULIOL DE 2016**

TRAMIT	TIPUS		REQUISITS		
ALTA	Nou subministrament	1ª vegada	Projecte	Les instal·lacions receptores elèctriques noves compreses als grups a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o, segons ITC-BT-04 del REBT (RD 842/2002)	CIE i Document justificatiu de la tramitació d'instal·lacions de baixa tensió (el Document acreditatiu de la inscripció té la mateixa validesa).
			MTD	Requeriran MTD totes les instal·lacions no incloses en l'apartat anterior	
	En segona ocupació o recuperació de CUPS	Es produeix després d'una resolució de contracte d'accés. La resolució del contracte d'accés es produeix a partir de retirar el comptador més dos mesos, o immediatament quan es vulgui donar de baixa específicament per escrit.	Justificació del manteniment de les condicions de seguretat	Sotmeses a inspecció periòdica: certificat d'inspecció periòdica amb resultat favorable i d'una antiguitat inferior a 5 anys	Certificat d'inspecció periòdica
				De potència màxima admissible inferior a 20 kW i de MTD	BRIE (caduca als 6 mesos)
				Resta d'instal·lacions elèctriques: certificat d'inspecció amb resultat favorable i d'una antiguitat inferior a un any	Certificat d'inspecció favorable
CANVI DE NOM Traspàs o subrogació de contracte	En servei	Contracte amb una antiguitat inferior o igual a 20 anys		No cal fer cap justificació sobre les condicions de seguretat	
		Contracte amb una antiguitat superior a 20 anys	Justificació del manteniment de les condicions de seguretat	Sotmeses a inspecció periòdica: certificat d'inspecció periòdica amb resultat favorable i d'una antiguitat inferior a 5 anys	Certificat d'inspecció periòdica
				De potència màxima admissible inferior a 20 kW i de MTD	BRIE (caduca als 6 mesos)
				Resta d'instal·lacions elèctriques: certificat d'inspecció amb resultat favorable i d'una antiguitat inferior a un any	Certificat d'inspecció favorable
El canvi de titular d'un subministrament no resta condicionat a la justificació de les condicions de seguretat. Si aquesta és necessària, l'empresa distribuïdora haurà de fer el canvi de nom del contracte d'accés i comunicar a l'empresa comercialitzadora la necessitat d'aportar la justificació de les condicions de seguretat reglamentàries en un termini màxim de 2 mesos.					
AUGMENT DE POTÈNCIA	Si la potència resultant de l'augment és inferior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació			No cal presentar cap document	
	Si la potència resultant de l'augment és superior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació		Projecte	Les instal·lacions receptores elèctriques compreses als grups a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o, segons ITC-BT-04 del REBT (RD 842/2002)	CIE
			MTD	Requeriran MTD totes les instal·lacions no incloses en l'apartat anterior	
Si és instal·lació amb MTD, i la potència final resultant no supera en més d'un 50% la càrrega mínima regulada segons el tipus de local (és la càrrega que preveu el reglament que en el seu dia era d'aplicació)				BRIE (caduca als 6 mesos)	
DISMINUCIÓ DE POTÈNCIA CONTRACTADA	No suposa modificacions en la instal·lació			No cal fer cap justificació sobre les condicions reglamentàries	
	Quan es produeixin modificacions en la instal·lació			CIE corresponent als canvis	
<p>En el cas que un tràmit de companyia tingui un caràcter complex, és a dir, impliqui més d'un tràmit alhora caldrà estar-se al requisit més restrictiu. En especial si hi ha canvi d'ús de la instal·lació o reforma d'importància, el titular està obligat a presentar un certificat d'instal·lació.</p> <p>No cal justificar les condicions de seguretat d'una instal·lació elèctrica per canviar d'empresa comercialitzadora, excepte que aquest canvi vingui acompanyat d'altres modificacions.</p> <p>En els casos que les empreses comercialitzadores sol·licitin la baixa d'un subministrament per error hauran d'enviar a les empreses distribuïdores una declaració responsable on reconeguin l'error.</p>					

