



## NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS ASSOCIATS A LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES

---

Aquesta nota sintetitza els criteris establerts a les diverses instruccions vigents amb l'anul·lació del Decret 363/2004 i té per àmbit d'aplicació la documentació que les empreses distribuïdores d'energia elèctrica estan obligades a demanar als seus abonats per garantir que les instal·lacions elèctriques a les quals subministren compleixen els requisits de seguretat establerts a la normativa.

La normativa exigeix la participació de les empreses distribuïdores en el control de la seguretat d'aquestes instal·lacions i ho fa condicionant l'execució dels tràmits de companyia a la presentació de documents que justifiquin el compliment del requisits administratius relatius a la seguretat de les instal·lacions.

En data 10 de novembre de 2014, es va publicar una Nota Aclaridora per concretar la documentació necessària per a contractar el subministrament d'energia elèctrica motivada per l'entrada en vigor de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Des de llavors el sistema de tramitació s'ha consolidat i ha patit lleugers canvis que aconsellen revisar aquesta nota per ajustar-la a la realitat actual del sistema documental de tramitació d'instal·lacions de baixa tensió.

Sobre la base del que s'ha exposat, s'estableix el següent:

- 1- Tràmits de companyia: s'anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d'alta o modificar els contractes d'accés.

Relació de tràmits de companyia:

- Nou subministrament
- Alta en segona ocupació o recuperació de CUPS (es produeix després d'una resolució de contracte d'accés)
- Canvi de nom (traspàs o subrogació de contracte)
- Canvi tècnic: Augment de potència contractada, aquests canvis s'han de fer sempre a les potències normalitzades.
- Canvi tècnic: Disminució de potència contractada, aquests canvis s'han de fer sempre a les potències normalitzades.

- 2- Documentació de seguretat industrial que cal aportar per a la realització del tràmit:



- Nou subministrament: **certificat d'instal·lació i Document justificatiu de la tramitació d'instal·lacions de baixa tensió** (el **Document acreditatiu de la inscripció** té la mateixa validesa).
  - Alta en segona ocupació o recuperació de CUPS
    - Justificació del manteniment de les condicions de seguretat.
  - Canvi de nom (traspàs o subrogació de contracte)
    - Si el contracte té una antiguitat superior als 20 anys: justificació del manteniment de de condicions de seguretat-
    - Si el contracte té una antiguitat inferior o igual a 20 anys: no cal fer cap justificació sobre les condicions de seguretat de la instal·lació.
  - Augment de potència contractada
    - Si la potència resultant de l'augment és inferior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació no cal presentar cap document.
    - Si la potència resultant de l'augment és superior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació: **Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió**.
    - Si és instal·lació amb memòria tècnica de disseny, i la potència final resultant no supera en més d'un 50% la càrrega mínima regulada segons el tipus de local considerat també es pot justificar amb un **Butlletí de Reconeixement d'Instal·lacions Elèctriques (BRIE)**.
  - Disminució de potència contractada

No cal aportar cap document justificatiu de condicions reglamentàries, llevat que la reducció de potència contractada exigeixi fer modificacions en la instal·lació, en aquest cas cal aportar el **certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió** corresponent als canvis.
- 3- Obligació d'adequació de la instal·lació al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost: una instal·lació elèctrica existent s'ha d'adequar a aquest reglament quan:
- Se'n faci una reforma d'importància
  - Es modifiqui l'ús de la instal·lació
- Els tràmits de companyia no poden venir condicionats a fer una adequació al Reglament de 2002 llevat que s'hagi produït algun d'aquests fets.
4. Condicions de seguretat: el manteniment de les condicions de seguretat d'una instal·lació elèctrica que ja ha estat inscrita es pot justificar amb qualsevol dels següents documents segons s'escaigui:



- Instal·lacions sotmeses a inspecció periòdica: certificat d'inspecció periòdica amb resultat "favorable" i d'una antiguitat inferior a 5 anys (10 anys per a instal·lacions d'enllaç d'edificis).
- Instal·lacions de potència màxima admissible inferior a 20 kW i de Memòria Tècnica de Disseny: **Butlletí de Reconeixement d'Instal·lació Elèctrica de baixa tensió (BRIE)**, aquest butlletí no pot tenir una antiguitat de més de 6 mesos.
- Resta d'instal·lacions elèctriques: certificat d'inspecció amb resultat "favorable" i d'una antiguitat inferior a un any.

Documents alternatius: un **certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió** junt amb el **Document justificatiu de la tramitació d'instal·lacions de baixa tensió** (el **Document acreditatiu de la inscripció** té la mateixa validesa) també es poden emprar per justificar la seguretat de la instal·lació, en aquest cas la seva antiguitat no pot ser superior a un any.

5. En el cas que un tràmit de companyia tingui un caràcter complex, és a dir impliqui més d'un tràmit alhora caldrà estar-se al requisit més restrictiu. En especial si hi ha canvi d'ús de la instal·lació o reforma d'importància, el titular resta obligat a presentar un certificat d'instal·lació.

6. No cal justificar les condicions de seguretat d'una instal·lació elèctrica per canviar d'empresa comercialitzadora, excepte que aquest canvi vingui acompanyat d'altres modificacions (canvi de potència contractada, canvi de titular, canvi d'ús etc.).

El canvi de titular d'un subministrament no resta condicionat a la justificació de les condicions de seguretat. Si aquesta és necessària, l'empresa distribuïdora haurà de fer el canvi de nom del contracte d'accés i comunicar a l'empresa comercialitzadora la necessitat d'aportar la justificació de les condicions de seguretat reglamentàries en un termini màxim de 2 mesos.

En els casos que les empreses comercialitzadores sol·licitin la baixa d'un subministrament per error hauran d'enviar a les empreses distribuïdores una declaració responsable on reconeguin l'error.

El Cap del Servei de Seguretat d'Instal·lacions

Florenci Hernandez

Barcelona, 5 de juliol de 2016